



## Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
LED Anzeigen	Rot = Auslösung (RWA AUF) Gelb = Störung Grün = Betriebsbereit

### TECHNISCHE DATEN

Matchcode	HE 081 Orange
Artikelname	Nebenbedienstelle für RWA-Anlagen HE 081 Orange
Artikelnummer	A3 2140
Eingangsspannung	24 V DC
LED Anzeigen	Rot = Auslösung (RWA AUF) Gelb = Störung Grün = Betriebsbereit
Schutzart	IP40
Gewicht	0.2 kg
Gehäuse	Aufputz-Kunststoffgehäuse, optional im Unterputzgehäuse mit Drehtüre, Einschlagscheibe und Schlüssel
Gehäuseart	Kunststoff
Farbe	Orange RAL 2011
Gehäusebreite	125 mm
Gehäusehöhe	125 mm
Gehäusetiefe	36 mm
Schutzklasse	III
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">A3 10045</a>	<a href="#">HE 081</a>
<a href="#">A3 2005 A</a>	<a href="#">HE 07X/-08X Orange</a>
<a href="#">E 10019</a>	<a href="#">DINSCHL</a>